



fire link

# Kurzanleitung

## Wenn Sie von fire link eine Alarmmeldung erhalten

Während einer Alarmmeldung an Ihr Telefon, erwartet das Fernwählergerät des **fire link**-Systems eine Bestätigung (DTMF-Zeichen), die Sie über die Tastatur Ihres Telefons eingeben. Wird der Anruf nicht beantwortet, weil Sie sich beispielsweise in einem Funkloch befinden, wählt das Fernwählergerät die nächste Verifikationsperson an. Das Fernwählergerät bestätigt Ihre Eingaben jeweils vor dem Verbindungsabbruch während 5 Sekunden mit einem akustischen Signal. Diese Bestätigung muss abgewartet werden. Folgende Eingaben sind möglich:

### Erkundungszeit starten: Tasten 789

Sie befinden sich in Reichweite des Gebäudes und können den Alarm verifizieren. Während des Anrufs tippen Sie 789 ein. Die Erkundungszeit wird gestartet, zur Bestätigung werden in rascher Reihenfolge Pieptöne gesendet. Sie haben maximal 10 Minuten Zeit, sich in das Gebäude zu begeben, im Falle eines Feuers den Alarm per Handtaster auszulösen oder bei einem Fehl- oder Falschalarm die Anlage auf dem **fire link**-Tableau zurückzustellen. Falls Sie während der Erkundungszeit das Gebäude nicht erreichen, wählt das Gerät die nächste Zielperson an.

### Feuerwehr alarmieren: Tasten 258

Sie sehen Rauch oder Feuer – beispielsweise vom Fenster des Nachbargebäudes aus, sind nicht in Reichweite des Gebäudes und wissen, dass keine weitere Zielperson angewählt werden kann: Dann tippen Sie während des Anrufs 258 ein. Zur Bestätigung wird eine ähnliche Tonfolge wie das Martinshorn gesendet. Der Alarm wird anschliessend sofort an die Brandmeldestelle weitergegeben. Die Feuerwehr wird aufgeboden.

### Alarm quittieren: Tasten 123

Sie befinden sich im Gebäude und stellen fest, dass es sich um einen Fehl- oder Falschalarm handelt. Tippen Sie auf Ihrem Telefon 123 ein. Zur Bestätigung wird ein Dauerton gesendet. Das Fernwählergerät wird keine weiteren Zielpersonen aufbieten. Die **fire link**-Anlage muss jedoch zusätzlich auf dem Tableau zurückgestellt werden, da sonst nach dem Time-out der Alarm an die Feuerwehr weitergeleitet wird.

### Tip

- Mit der Taste # kann nach einem Vertippen oder wenn die Bestätigung vom Übermittlungsgerät nicht gesendet wurde (DTMF-Töne wurden nicht verstanden) die Eingabe neu begonnen werden.
- Mit der Tastenfolge \*# kann der Anruf ohne weitere Funktion sofort beendet werden. Dies ist wichtig, wenn Sie sich selber nicht in Reichweite des Gebäudes befinden und eine andere Zielperson angerufen werden soll.

## Wenn Sie Meldeadressen oder den Alarmablauf mutieren wollen!

Mutationsauftrag schriftlich an TUS senden, mit der Angabe, was mutiert werden soll. Geben Sie Ihren Namen und die Telefonnummer bekannt, unter der Sie für Rückfragen oder für das Herunterladen der Mutation erreichbar sind.

### Per Fax oder Brief

Verwenden Sie die **fire link**-Formulare, die Sie vor der Inbetriebnahme unterzeichnet haben.

Kreuzen Sie auf einer Kopie des Formulars «Abläufe» oben das Feld «Mutation» an und tragen Sie von Hand an der zu mutierenden Stelle die gewünschte(n) Änderung(en) ein.

Senden Sie das Formular an: **TUS, Alpenstr. 20, 3052 Zollikofen**, und wenn es eilt, vorab per **Fax 031 910 15 55**

TUS ruft Sie innert 2 Arbeitstagen an, damit Sie durch eine Manipulation auf der **fire link**-Anlage die Bewilligung erteilen können, die Mutation via Fernprogrammierung in das Gerät zu laden.

## ALARM fire link

Kurzanleitung Telefonbedienung



**Erkundung «789»** Erkundungszeit startet, sofort ins Objekt gehen zum Verifizieren oder zum Quittieren der **fire link**-Anlage (falls kein Brand).

**Feuerwehr «258»** Feuerwehr wird sofort aufgeboden.

**Quittung «123»** Stoppt die Fernalarmierung.

**Nach Falscheingabe # drücken, nochmals korrekte Eingabe machen.**

## Mutation fire link

Kurzanleitung Mutation



### Änderung Verifikationspersonen

Gewünschte Änderung wie z.B. neue Reihenfolge oder Telefonnummer im **fire link**-Formular (wurde bei Auftragserteilung unterzeichnet) von Hand eintragen.

### Per Fax oder Brief an TUS senden

**Fax:** 031 910 15 55, **Adresse:** TUS, Alpenstr. 20, 3052 Zollikofen  
TUS ruft Sie innert 2 Arbeitstagen an, um Fernprogrammierung in das Gerät laden zu können.